



Główne założenia:

- publiczny adres IP uzyskiwany automatycznie z DHCP
- wymagany MAC: 00-11-22-33-44-55

Przejdź do zakładki **WAN >> General Setup**.

Zaznacz profil *wan1* i kliknij **Edit**.

WAN >> General Setup

General Setup

Refresh Mode: Basic Profile Number Limit: 6

Profile (max length)	Enable This Profile	Description	VLAN Tag	VLAN ID	Priority	Port	IPv4 Protocol	IPv6 Protocol
wan1	false		Disable	10	0	WAN1	None	Link-Local
wan2	false		Disable	11	0	WAN2	None	Link-Local

W ustawieniach Global:

- Zaznacz **Enable This Profile**
- Wybierz **Disable** dla **Default MAC Address** i wpisz odpowiedni adres MAC
- Wybierz **DHCP** jako IPv4 Protocol

General Setup

Global PPTP Static DHCP PPPoE StaticV6 DHCPV6

Profile (max length:7) : wan1

Enable This Profile

Description : (Optional)

VLAN Tag : Disable

VLAN ID : 10

Priority : 0

Port : WAN1

Default MAC Address : Enable Disable

MAC Address : 00 : 11 : 22 : 33 : 44 : 55

Mode : NAT

IPv4 Protocol : DHCP

IPv6 Protocol : Link-Local