



Przejdź do zakładki **WAN >> General Setup**.  
Zaznacz profil *wan1* i kliknij **Edit**.

WAN >> General Setup

General Setup

Refresh Mode: Basic Profile Number Limit: 6

Profile (max length)	Enable This Profile	Description	VLAN Tag	VLAN ID	Priority	Port	IPv4 Protocol	IPv6 Protocol
wan1	false		Disable	10	0	WAN1	None	Link-Local
wan2	false		Disable	11	0	WAN2	None	Link-Local

W ustawieniach Global:

- Zaznacz **Enable This Profile**
- Wybierz **PPPoE** jako IPv4 Protocol

General Setup

Global PPTP Static DHCP PPPoE StaticV6 DHCPV6

Profile (max length:7): wan1

Enable This Profile

Description: (Optional)

VLAN Tag: Disable

VLAN ID: 10

Priority: 0

Port: WAN1

Default MAC Address:  Enable  Disable

MAC Address: 00 : 50 : 7f : ed : e0 : 61

Mode: NAT

IPv4 Protocol: **PPPoE**

IPv6 Protocol: Link-Local

W ustawieniach PPPoE:

- Wpisz odpowiednią nazwę użytkownika
- Wpisz odpowiednie hasło
- Po wprowadzeniu zmian zapisz ustawienia klikając przycisk Apply

General Setup

Global PPTP Static DHCP PPPoE StaticV6 DHCPV6

Username: user

Password: \*\*\*\*